

## TIMER D1V2 időkapcsoló

### Működési leírás:

Az időkapcsoló beépített ventilátorok időzítésére használható, a helyiség megfelelő átszellőztetése érdekében. A bekötési rajz szerint a TIMER D1V2 egység a ventilátor burkolata alá szerelhető. A ventilátor a helyiség lámpájának felkapcsolásakor elindul és a lámpa lekapcsolása után a panelen található potenciométer állásától függően 1-21 percig működik.

### Műszaki adatok:

Típus:	TIMER D1V2
Termék jellege:	Alkatrész
Névleges feszültség:	230V +/- 10%
Hálózati frekvencia:	50 Hz
Max. terhelhetőség:	80 W
Időzítés:	1 – 21 percig
Működési hőmérs. tartomány:	-20...+50 °C
Méretek :	39x26x15mm

### Figyelmeztetés:

A beszerelést csak szakember végezheti! Az időkapcsoló csak kettős szigetelésű ventilátor burkolata alá építhető be!

### Gyártó:

Onixcom Kft.  
2092 Budakeszi,  
Erdő u. 162.  
Tel: 06-20/5775186  
[www.onixcom.hu](http://www.onixcom.hu)

