

TECHNICAL PRODUCT SHEET

Žárovkové svítidlo

BELLA 2x40W PIR 360° IP44 OPAL

Order Number
90999010

EAN13
8595209921895

General information

Product description:	BELLA 2x40W PIR 360° OPAL
Model/Description:	Žárovkové svítidlo
Finish:	S PIR čidlem
Brand/Manufacturer:	NBB
Nominal voltage:	230-240V
Type of luminaire:	Žárovkové svítidlo
Material:	Plast/Opálové sklo/Aluminium

Mounting methods

Mounting method:	Přisazené
Suitable for domestic use.:	ano
Installation height:	2,2-4 m

Electrical characteristics

Nominal wattage:	2x40 W
Rated power:	2x40,0 W
Operating voltage:	110-130V/220-240V
Type of Voltage:	AC
Direct connection to the mains:	Ano

Working conditions

Type of light source:	Žárovka
Operating frequency:	50/60 Hz
Dimmable by conventional dimmers:	ne
Light source is part of the fixture:	Ne
Operating ambiente temperature - Ta °C:	40 °C
Protection:	IP44
Time setting:	10 s/3 min
Detection angle:	360°
Light control:	3 - 2000 lx
Burning position:	Universal

Maxim detection range:	6 m
------------------------	-----

Method of use:	Všeobecné osvětlování
----------------	-----------------------

Physical characteristics

Cap:	E27
------	-----

Dimensions:	Ø300 x 96,8 mm
-------------	----------------

Packing method:	5/1
-----------------	-----

Weight net:	1,300 kg
-------------	----------

Weight gross:	1,900 kg
---------------	----------

Spacing of fixing holes:

Doplňující informace

Note:	Pro vnitřní použití
-------	---------------------

Lighting characteristics

Beam angle:	360°
-------------	------

EuP regulations

The rate of premature failures:	<1%
---------------------------------	-----

Safety information

Protection against dangerous touching:	Třída II. Dvojitá izolace
--	---------------------------

Safety instructions:	www.nbb.cz
----------------------	--

UPOZORNĚNÍ

Na základě působnosti Zákona 185/2001 Sb. O odpadech v platném znění, je tento výrobek zařazen do odpadové skupiny 5.(světelné zdroje a svítidla). Vzhledem ke škodlivým dopadům některých látek na životní prostředí a na lidské zdraví, jsou původci odpadu skupiny 5 (spotřebitelé), povinni použítá svítidla odevzdat k recyklaci. Po použití neodhazujte tento výrobek do smíšeného odpadu. Odevzdejte jej v nejbližší prodejně, sběrném dvoře nebo na jiném místě k tomu určeném, k bezplatné recyklaci. Použité výrobky můžete odevzdávat k recyklaci také v prodejních centrech naší společnosti, nebo na sběrných místech kolektivních recyklačních systémů, nebo městských sběrných dvorech. Ekologická recyklace elektroodpadu je zajištěna prostřednictvím kolektivního systému RETELA (www.retela.cz).

Vyloučení odpovědnosti

Změny údajů bez předchozího upozornění vyhrazeny. Společnost NBB Bohemia s.r.o. nepřebírá odpovědnost za škody způsobené nepřesnou interpretací obsahu na této stránce.

Bezpečnostní pokyny

Při demontáži svítidla dodržujte všeobecné bezpečnostní zásady a předpisy. Svítidlo nezbavujte krytů a nerozebírejte jejich díly, pokud je pod elektrickým napětím. Po sejmutí krytů odpojte svítidlo od přívodního kabelu. Poté můžete svítidlo odmontovat od nosné konstrukce, či uvolnit ze závěsů (podle způsobu uchycení svítidla). Při manipulaci se svítidlem ve výškách dbejte zvýšené opatrnosti, aby jste nezpůsobili úraz sobě, nebo osobám v okolí. Demontáž svítidla doporučujeme svěřit pouze osobě s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.